



GENERAC®

10 kW | POWERPACT

Generador de 10 kW Guardian LP/NG con interruptor de transferencia inteligente de 16 circuitos y 100 A



10 kW (GLP)/9 kW (GN)

GENERADOR DE RESERVA AUTOMÁTICO

Los generadores de la serie Guardian de Generac brindan la energía de respaldo automática que necesita para proteger su hogar y su familia durante un corte de energía. Conectados a su suministro de combustible de gas natural o LP existente, se activan en segundos después de detectar una pérdida de energía (automáticamente) y funcionan durante el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca la energía eléctrica.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



MOTOR G-FORCE DE GENERAC

Son motores lubricados a presión y diseñados especialmente para soportar los rigores del uso del generador, lo que da como resultado una energía más confiable y requiere menos mantenimiento de rutina que cualquier motor de la competencia.



TECNOLOGÍA TRUEPOWER™

Ofrece la mejor calidad de energía de su clase con menos del 5 % de distorsión armónica total para un funcionamiento limpio y suave de dispositivos electrónicos y electrodomésticos sensibles.



MODO DE AUTOPRUEBA QUIET-TEST™

Funciona a menores RPM durante una prueba de cinco o doce minutos, lo que hace que los generadores sean significativamente más silenciosos que otras marcas y consuman menos combustible.



CONTROLADOR EVOLUTION™ DE GENERAC

Cuenta con una pantalla LCD multilingüe que le permite monitorear el estado de la batería y realizar un seguimiento de los intervalos de mantenimiento para garantizar que su generador esté siempre en óptimas condiciones de funcionamiento.

OBTENGA TRANQUILIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA CON MOBILE LINK™

El monitoreo remoto Mobile Link le permite obtener y compartir información sobre el generador de reserva de su hogar sin importar dónde se encuentre, usando su computadora, teléfono inteligente o dispositivo móvil.



Alertar

Reciba notificaciones en tiempo real sobre su generador.



Proteger

Acceda de forma remota al estado de su generador.



Administrar

Visualice sus necesidades de mantenimiento.

10 kW (GLP)/9 kW (GN)

GENERADOR DE RESERVA AUTOMÁTICO

ESPECIFICACIONES	
Tipo de combustible	LP/Gas natural
Interruptor de transferencia	Automático (Incluido)
Capacidad de energía de NG	9000 vatios
Capacidad de potencia de LP	10000 vatios
Consumo de GN a plena carga	127 pies cúbicos/hora
Consumo de GN a media carga	101 pies cúbicos/hora
Consumo de LP a plena carga	1,48 galones/hora
Consumo de LP a media carga	.97 galones/hora
Vatios nominales	10000 vatios
Amperios nominales	41,7 amperios
Voltaje	120/240 monofásico
Material	Aluminio
Clasificación de decibeles a 7 m	61
Postes ATS	2
Sistema de arranque	Arranque automático de 12 V
Alerta de nivel bajo de aceite	Si
Disyuntor principal	45 amperios
Marca del motor	Generac
Tamaño de la maquina	460 cc
RPM del motor	3600 RPM
Sistema de refrigeración	Aire enfriado
Tipo de alternador	Campo giratorio de 2 polos
Frecuencia	60 Hz
Regulación automática de voltaje	Si
Peso	335 libras
Dimensiones	48" largo x 25" ancho x 29" alto

